

## Moteur de Réduction de Vitesse Haut Couple CC 12V 915RPM 25mm

### Description:

Moteur de réduction de vitesse

Haute qualité

Haute puissance

Couvercle en métal

Ventilateur de refroidissement interne

Tourner dans les deux sens positive/inverse

Avec des caractéristiques haute couple et bruit à faible, le moteur est applicable pour beaucoup d'applications

### Specification:

Diamètre: 25mm

Longueur (pas inclus de l'axe): 47.8mm

Longueur totale: 63.3mm

Longueur de l'axe: 11.5mm

Diamètre de l'axe: 4mm

Fixer le moteur avec vis 3mm

Tension nominale: 12V CC

Tension de travail: 6 - 18V CC

Vitesse sans charge à 12V: 915 rpm

Courant sans charge: 50A

Vitesse de charge: 640 rpm

Courant de charge: 250 A

Couple du moteur: 0.24kg.cm

Couple à rotor bloqué: 1kg.cm

Courant à rotor bloqué: 1200A

Ratio de réduction: 9.28

Puissance: 4W

Poids: 90g

### Application:

Principalement utilisé pour télécommander voiture, bicyclette électrique, VTT, kart, robot, rideaux roulants, et projecteur électrique etc.

### Attention:

Pas de bloquer le moteur fréquemment, sinon la roue à denture du moteur serait endommagée.

Avec haute couple et haute puissance, le courant du démarrage du moteur soit grande, arrive à 6A. Après avoir démarré, le courant restitué, environ 1~2A, vous devez choisir la haute puissance au moins de 10A, autrement le moteur ne faire marcher pas.

