

## Moteur de Réduction de Vitesse Haut Couple CC 24V 178RPM 25mm

### Description:

Moteur de reduction de vitesse

Haute qualité

Haute puissance

Couvercle en métal

Ventilateur de refroidissement interne

Tourner dans les deux sens positive/inverse

Avec des caractéristiques haute couple et bruit à faible, le moteur est applicable pour beaucoup d'applications

### Specification:

Diamètre: 25mm

Longueur (pas inclus de l'axe): 49.8mm

Longueur totale: 65.3mm

Longueur de l'axe: 11.5mm

Diamètre de l'axe: 4mm

Fixer le moteur avec vis 3mm

Tension nominale: 24V CC

Tension de travaille: 12 - 36V CC

Vitesse sans charge à 24V: 178 rpm

Courant sans charge: 10A

Vitesse de charge: 142 rpm

Courant de charge: 260 A

Couple du moteur: 0.4kg.cm

Couple à rotor bloqué: 2kg.cm

Courant à rotor bloqué: 800A

Ratio de réduction: 21.3

Puissance: 1W

Poids: 90g

### Application:

Principalement utilisé pour télécommander voiture, bicyclette électrique, VTT, kart, robot, rideaux roulants, et projecteur électrique etc.

### Attention:

Pas de bloquer le moteur fréquemment, sinon la roue à denture du moteur serait endommagée.

Avec haute couple et haute puissance, le courant du démarrage du moteur soit grande, arrive à 6A. Après avoir démarré, le courant restitué , environ 1~2A, vous devez choisir la haute puissance au moins de 10A, autrement le moteur ne faire marcher pas.

