
Wandklebriger Schalter 2 Knöpfe 50M RF Fernkontroller / Sender

Produkt Beschreibung:

Modell Nr.: 0021081 (HR-2)

Mit dem wandklebrigen Schalter

Farbe der Hülle: Weiß

Kanal/Knopf: 2

Symbol des Knopfs:kein Symbol

Betriebsspannung: 12V (1 x 23A -12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: 4mA

Betriebsfrequenz: 315Mhz / 433Mhz

Enkodierung Chip: EV1527

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Kodes, reduziert die Kollision Kode und die Möglichkeit des Ab tastens von den unbefugten Kodes))

Sendeentfernung: 50m / 150ft (theoretisch)

Die Entfernung 50M ist eine theoretische Daten, es soll auf freiem Ort bedient werden, keine Hindernisse, keine anderen Störungen. Aber wenn es getestet wird, gibt es viele Bäume, Wände oder andere Hindernisse, und es gibt viele Störungen von anderen Signalen. Vielleicht kann die tatsächliche Entfernung daher 50m nicht erreichen.

Anpassung Modus: ASK

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 86mm x 86mm x 16mm

Gewicht: 90g

Keinen Draht, der Fernkontroller ist einfach zu installieren. Mit dem doppelseitiges Klebeband können Sie den Kontroller irgendwo installieren.

Nutzungen:Garagentore, Motorräder, Auto Wecker Produkte, Haus Sicherheit Produkte, drahtlose fernkontrollierende Produkte, industrielle kontrollierende Produkte.