

4 Knöpfe 50M RF Fernsteuerungs FB / Sender mit schiebender Abdeckung

Produkt Bezeichnung:

Modell Nr.: 0021113 (XB-4L)

Mit Schiebedeckel: schließen wenn es nicht benutzt wird(um den Knopf zu schützen). Schieben den Deckel, der Knopf wird erscheinen.

Farbe des Gehäuses: Schwarz

Kanal/Knopf: 4

Symbol des Knopfs: ▲, ▼, ■, ●

Betriebsspannung: 12V(1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsfrequenz: 433Mhz

Enkodierung Chip: EV1527

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Kodes, reduziert die Kollision Kode und die Möglichkeit des Ab tastens von den unbefugten Kodes)

Sendeentfernung: 50m / 150ft (im Freifeld)

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 60mm x 32mm x 15mm

Gewicht: 20g

Anwendung: Garagentore, Motorräder, Auto-Alarm-Produkte, home Sicherheitsprodukte, drahtlose Fernsteuerung, industrielle Steuerungsprodukte.

