

### 3 Tasten 100M Lernfähig Code Typ RF Funksender Fernbedienung FB

**Produkt Beschreibung:**

Modell Nr.: 0021126 (CK-3L)

Farbe der Hülle: weiß

Kanal/Knopf: 3

Tastensymbol: ▲ ■ ▼

Betriebsspannung: 12V (1 x 23A -12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Standby-Strom: 4uA

Betriebsstrom: 14mA

Betriebsfrequenz: 315Mhz / 433Mhz

Enkodierung Chip: EV1527

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Codes, reduziert die Kollision Code und die Möglichkeit des Abtastens von den unbefugten Codes)

Sendeentfernung: 100m / 300ft (theoretisch)

Die Entfernung 100M ist eine theoretische Daten, es soll auf freiem Ort bedient werden, keine Hindernisse, keine anderen Störungen. Aber wenn es getestet wird, gibt es viele Bäume, Wände oder andere Hindernisse, und es gibt viele Störungen von anderen Signalen. Vielleicht kann die tatsächliche Entfernung daher 100m nicht erreichen.

Wenn Sie die teleskopische Antenne verlängern, wird die Arbeitsreichweite erweitern, die Arbeitsreichweite ist doppelt so große als früher.

Anpassung Modus: ASK

Betriebstemperatur: -20 ° C bis+70 ° C

Einheit Mass: 92mm x 40mm x 15mm

Mass von der Befestigungsbügel: 87mm x 63mm x 10mm

Gewicht: 45g

Nutzungen:Garagentore, Motorräder, Auto Wecker Produkte, Haus Sicherheit Produkte, drahtlose fernkontrollierende Produkte, industrielle kontrollierende Produkte.

