## 4 Knöpfe 50M RF Fernkontroller / Sender

**Produkt Bezeichnung:** 

Modell Nr.: 0021134 (CQ-4) Farbe des Gehäuses: Schwarz

Kanal/Knopf: 4

Symbol des Knopfs: A, B, C, D

Betriebsspannung: 6V(2 x CR2016 -3V Knopfzellen, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: ≤12mA

Betriebsfrequenz: 315Mhz / 433Mhz Enkodierung Chip: EV1527

Enkodierung Typ: Lerncode (bis zu 1 Million Kodes, reduziert die Kollision Kode und die Möglichkeit des Abtastens von den unbefugten Kodes)

Sendeentfernung: 50m / 150ft (Theoretisch)

Die Entfernung 50m ist eine theoretische Daten, es soll auf freiem Ort bedient werden, keine Hindernisse, keine anderen Störungen. Aber wenn es getestet wird, gibt es Bäume, Wände oder andere Hindernisse, und es gibt viele Störungen von anderen Signalen. Vielleicht kann die tatsächliche

Entfernung daher 50m nicht erreichen.

Anpassung Modus: ASK

Betriebstemperatur: -20  $^{\circ}$  C bis +70  $^{\circ}$  C Einheit Mass: 60mm x 31mm x 11mm

Gewicht: 30g

Nutzungen:Garagentore, Motorräder, Auto Wecker Produkte, Haus Sicherheit Produkte, drahtlose fernkontrollierende Produkte, industrielle

kontrollierende Produkte.