

AC 110V / 220V / 380V Schaltschütz Motorstarter Relais mit Drehstrom 50A

Eigenschaft:

ABS flammhemmende Kunststoffe

AC Schaltschütz (Motorstarter) ist das Relais mit hoher Kapazität. Es ist oft gewöhnt an Kontrolle eines Motors oder als ein Hauptschalter. Und es wird auf Langstrecken-Verbindung, Abschaltung vom Kreis, häufige Aktivierung und Kontrolle des AC Motors angewendet.

Kenngroße:

Modell Nr.: 0040009

Drei Hauptkontakte: Alle sind Normalerweise Geöffnet.

Zwei Hilfskontakte: Ein normalerweise geöffneter Kontakt und ein normalerweise geschlossener Kontakt

Kontakt: Silber

Maximaler Strom: 50A

Kontaktbelastbarkeit: 220V/50A/15KW; oder 380V/50A/22KW; oder 690V/39A/33KW

Betriebsspannung (Spule): 110V / 220V / 380VAC (Sie brauchen selbst die Spannung der Spule bestimmen, oder wird 220V Spule als Standard ausgesandt.)

Gewicht: 1170g

Maße: 129mm x 77mm x 116mm, oder 5" (W) x 3" (D) x 4-1/2" (H)

Befestigungsart: 35mm / 75mm Din Schiene oder Anschrauben